



Einfacher, flexibler, TARA

Lichtstarke LED-Unterbauleuchte

- einfaches und flexibles Stecksystem
- durchgängiges, helles Licht
- beliebig erweiterbar


... auf lange Sicht!



VARDAFLEX Tara

Starre, magnetische LED-Leiste für die Innenanwendung, Plug-&-Play-fähig durch Steckverbinder, ideal für die Anwendung als Küchen-Unterbauleuchte, IP40, einfarbig

- 3 oder 5 W
- LED-Abstand: 5,95 mm
- leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen
- maximale Länge pro Anschluss: 2 Meter -für größere Längen neu einspeisen
- CRI 80
- Lieferumfang: 1 x VARDAFlex Tara Leiste, 2 x Befestigungsclip, 2 x Schraube, 1 x Endkappe, Einspeisung mit DC-Buchse, 1 x Einspeisung mit offenen Leitungsenden
- nach Binning-Codes sortiert und gelagert
- Lebensdauer L_{70B50}: 67.000 Stunden
- dimmbar



Farbe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Anzahl LED	Lichtstrom lm	Effizienz lm/W	Volt V DC	Betriebsstrom A	Leistung Watt	Artikel-Nr.
3000 K	512	12,6	10	84	530	106	12	0,42	5	88071
3000 K	305	12,6	10	48	316	105	12	0,25	3	88081



88087



88083



88084



88085



88088

Typ	Artikel-Nr.
Montageklammer Metall mit Schraube	88072
Endkappe	88074
Einspeiser inkl. 150 mm Zuleitung	88075
Flexverbinder inkl. 150 mm Zuleitung	88076
Dimmschalter Touch	88077
Zuleitung für Netzgerät, 2 Meter	88089
Stahlband-Klebestreifen, 305 mm	88092
Stahlband-Klebestreifen, 515 mm	88091

Typ	Artikel-Nr.
L-Verbinder links	88082
L-Verbinder rechts	88083
T-Verbinder links	88084
T-Verbinder rechts	88085
T-Verbinder mitte	88086
Kreuzverbinder	88087
Infrarot Bewegungssensor	88088
LED Netzgerät mit Stecker 12 V, 18 Watt	88079N
Starter-Set (2 x Tara LED-Leisten 51,2 cm (Art.-Nr. 88071) 1 x Dimmschalter Touch (Art.-Nr. 88077) 1 x Netzgerät, Anschluss- und Montagezubehör	88079

Jetzt bestellen
+49(0)201-89924-0
www.KS-Licht.de

... auf lange Sicht!